

案例库

FAQ--AR3200(V200R006) 无法实现radius无响应后继续本地认证功能

发布时间: 2016-10-26 | 浏览次数: 878 | 下载次数: 0 | 作者: SU1002097743 | 文档编号: EKB1000340188

目录

[问题描述](#)

[解决方案](#)

问题描述

单独配置radius服务或单独配置本地认证皆可正常完成认证环节，但同时配置且在AAA用户认证方案视图引入时，无法实现radius认证无响应时自动切换至本地功能。

解决方案

在认证方案视图中引入当前使用的多种方案可以在一条命令（authentication-mode A B）中完成，但是其配置的前后顺序会影响到首先认证方式的选择，如下所示

```
<AR3200> system-view
[AR3200] aaa
[AR3200-aaa] authentication-scheme test
[AR3200-aaa-authen-test] authentication-mode radius local-----A
[AR3200-aaa-authen-test] authentication-mode local radius-----B
A表示若RADIUS服务器无响应时，设备将跳转到本地认证模式，根据本地的用户信息进行本地认证。
B表示当输入的密码和本地存储不符，造成本地认证失败时，将跳转到RADIUS认证模式，通过认证服务器上的信息进行认证。
故若处在配置B形态下，其首次认证为本地，其次为radius，在Radius认证再次失败时即终止认证，不会再返回本地，故将其调整前后顺序及解决。
```

上一篇: [FAQ-AR3260 如何根据时间段对某个网段进行每IP下行流量限速](#) 下一篇: [FAQ---AR3260 主控板SRU40、SRU80和SRU100之间的差异](#)

免责声明: 本案例仅供参考不提供专业意见。

评论和回复

感谢您对我们知识库文章提供的宝贵意见

该知识库文章是否解决了您的问题: 是 否 只是浏览

请您为该知识库文章评分: 很差 ☆☆☆☆☆ 非常好

意见:

华为公司可能会与您联系，以便帮助您尽快解决问题，请填写您的联系信息:

联系人: 邮箱: 电话: 公司:

我已阅读并同意华为的[隐私声明](#)，知道并同意涉及的个人数据存储在我国的服务器上。

最近反馈

何** 2016-10-29 11:17:51 ☆☆☆☆☆

该用户未发表意见

1 / 1 页 确定 总记录: 1

[意见反馈](#) | [收藏此案例](#)

相关资源

[文档](#)

[软件](#)

[产品公告](#)

[工具](#)

相关搜索

[按作者](#)

帮助我们改进

[贡献案例](#)

关于我们

- [关于企业业务](#)
- [新闻中心](#)
- [市场活动](#)
- [联系我们](#)
- [查看更多](#)

如何购买

- [智能客服](#)
- [提交项目需求](#)
- [查找经销商](#)
- [通过线上商城购买](#)

合作伙伴

- [成为合作伙伴](#)
- [查找合作伙伴](#)
- [赋能合作伙伴](#)
- [查看更多](#)

资源中心

- [成功案例](#)
- [资料中心](#)
- [视频中心](#)
- [ICT新视界](#)
- [博客](#)

快速链接

- [华为集团](#)
- [华为企业分销业务](#)
- [华为消费者业务](#)
- [华为运营业务](#)
- [华为数字能源](#)
- [华为云](#)
- [华为商城](#)



扫码下载
华为亿家 App
[点击了解更多 >](#)



扫码下载
华为亿企飞 App
[点击了解更多 >](#)



扫码下载
企业服务 App
[点击了解更多 >](#)



扫码下载
华为坤灵 App
[点击了解更多 >](#)

